



*La différence ...*

## FICHE N°8 CC 7100 : REGLAGES DES FANAUX

Vous trouvez peut être que les phares avant et arrière de votre CC 7100 éclairent trop fort.

Nous vous offrons au travers cette fiche la possibilité de les régler.

**Attention** : La présente fiche concerne la CC 7100 équipée usine d'un décodeur sonore.

Pour réaliser cette action, il convient d'être appliqué et donc méthodique dans le changement des CV qui vous sont communiquées ci dessous.

**Au préalable et impérativement modifiez la CV 31 avec la valeur 16 la CV 32 valeur 0**

Pour chaque coté de votre CC 7100 nous vous communiquons le paramétrage  
Ensuite entrez les valeurs suivantes :

Numéro des CV	Phare	Confirmez ici la valeur usine lue	Valeur à Entrer
CV 262	Blanc	31	Entre 7 et 31 *
CV 270	Blanc	31	Entre 7 et 31 *
CV 278	Rouge	31	Entre 1 et 31
CV 286	Rouge	31	Entre 1 et 31

\* 🤔 Je vous conseille de regarder la fiche N° 9 avant un réglage définitif des deux premiers CV du tableau ci dessus. En effet nous allons dans celle-ci (fiche N°9) paramétrer le mode phare/code

Par Eric LIMOUSIN (espacerrails.com) pour REE MODELES  
Septembre 2016